

Instrucciones para activar y desactivar DHCP en la Impresora END-80TEUX.

Para activar DHCP en la impresora (resetear la IP en caso de que esté trabada)

1. Apagar la impresora con papel adentro.
2. Abrir la tapa.
3. Con la tapa abierta dejar presionado el botón de Feed mientras prendes la impresora.
4. Los dos botones de abajo (paper y error) parpadearán un par de veces y se quedarán en rojo.
5. Soltar el botón y después presionar el botón 3 veces.
6. Cerrar la tapa.
7. Se imprimirá un papel indicando que el DHCP se activó.

Para desactivar la opción DHCP y dejar la IP estática.

1. Encender la impresora con papel adentro.
2. Abrir la tapa
3. Oprimir el botón de feed mientras la tapa está abierta.
4. Cerrar la tapa.
5. Se imprimirá un papel indicando que DHCP no está activa.

Para desactivar DHCP y obtener la IP actual de la impresora.

1. Encender la impresora con papel adentro.
2. Abrir la tapa
3. Oprimir el botón de feed 3 veces mientras la tapa está abierta.
4. Cerrar la tapa.
5. Se imprimirá un papel indicando la IP actual de la impresora y que el DHCP no está activo.

Para desactivar DHCP y restaurar la IP a valores de fábrica. (192.168.1.114)

1. Apagar la impresora con papel adentro.
2. Abrir la tapa.
3. Con la tapa abierta dejar presionado el botón de Feed mientras prendes la impresora.
4. Los dos botones de abajo (paper y error) parpadearán un par de veces y se quedarán en rojo.
5. Soltar el botón y después presionar el botón 4 veces.
6. Cerrar la tapa.
7. Se imprimirá un papel indicando que el DHCP se desactivó.

Para cambiar manualmente la IP a alguna específica.

1. Obtener la IP actual mediante una página de prueba o mediante el paso anterior.
2. Ingresar a Setting Tool y en Puerto poner NET.
3. En dirección IP ingresar los valores obtenidos en el paso 1.
4. Seleccionar Obtener parámetros.
5. Te saldrá un mensaje de "Obtener con éxito del parámetro del puerto de red" y se obtendrán los campos de Dirección IP, Mascara de Subred, Puerta de Enlace y MAC.
6. Cambiar el último valor de la dirección IP a la requerida.
7. Presionar Establecer.
8. Te saldrá un mensaje de Establecer con éxito los parámetros del puerto de red.
9. Se imprimirá en la impresora un texto con los nuevos parámetros de la red con la nueva IP.